

## Сравнительная таблица гаражных приводов Höpfermann.

							
	<b>ProLift 700</b>	<b>ProMatic серии 3</b>	<b>SupraMatic E серии 3</b>	<b>SupraMatic P серии 3</b>	<b>ProMatic, серия 4</b>	<b>SupraMatic E, серия 4</b>	<b>SupraMatic P, серия 4</b>
Цена (прайс), руб.							
Артикул	4510039	4512591	4512106	4512218	4510300	4510314	4510327
Описание	Крышка привода серого цвета RAL 7015 с надписью Höpfermann	Корпус из пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Из пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали	Из нержавеющей стали и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали	Из нержавеющей стали и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали
Пульты ДУ	2 шт × RSC2 серого цвета RAL 7015	1 × HSE 4 BS черного цвета	1 × HS 5 BS черного цвета	1 × HS 5 BS черного цвета	1 × HSE 4 BS черного цвета	1 × HSE 4 BS черного цвета	1 × HSE 4 BS черного цвета
Радиочастота, МГц RC	<b>433</b>	868	868	868	868	868	868
<b>Встроенный приемник Bluetooth® (2,4 ГГц)</b>	<b>Опция !!!</b> В комбинации с внешним приемником HET/S	<b>Опция !!!</b> В комбинации с внешним приемником HET/S	<b>Опция !!!</b> В комбинации с внешним приемником HET/S	<b>Опция !!!</b> В комбинации с внешним приемником HET/S	<b>Опция !!!</b> В комбинации с внешним приемником HET/S	<b>да</b>	<b>да</b>
Кол-во циклов, в день/в час	12 / 5	12 / 5	25 / 10	50 / 10	25 / 10	25 / 10	50 / 10
Размеры ворот, макс. ширина	4500 мм	5000 мм	5500 мм	6000 мм	5000 мм	5500 мм	6000 мм
Площадь полотна ворот, макс.	11,25	11,25	13,75	15	11,25 м2	13,75 м2	15 м2
Потребляемая мощность, кВт		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Макс. тяговое нажимное усилие, Н	500 Н	600 Н	650 Н	750 Н	600 Н	650 Н	750 Н
Пиковое усилие, Н	700 Н	750 Н	800 Н	1000 Н	750 Н	800 Н	1000 Н
Макс. скорость движения ворот	13,5 см/сек.	14 см/сек.	22 см/сек.	22 см/сек.	<b>20 см/сек.</b>	<b>25 см/сек.</b>	<b>25 см/сек.</b>
Встроенное в привод освещение	10 Вт / 24 В / BA10ds	Светодиодная лампа 1,3 Вт / 24 В / BA15s	Светодиодная рефлекторная лампа 3 Вт / 12 В	Светодиодная рефлекторная лампа 3 Вт / 12 В	<b>10 светодиодов</b>	<b>20 светодиодов</b>	<b>30 светодиодов (бегущий огонь)</b>
Регулируемое время освещения / установлено на заводе	нет	нет / 60 сек.	да / 60 сек.	да / 60 сек.	нет / 60 сек.	30-600 сек. / 60 сек.	30-600 сек. / 60 сек.
Частичное открывание/проветривание	нет	<b>нет</b>	да	да	да	да	да
Регулируемое автоматическое закрывание	нет	30 сек.	30-180 сек.	30-180 сек.	30-180 сек.	5-300 сек.	5-300 сек.
Защита от подвжания	да	да	да	да	да	да	да
Дисплей на корпусе	нет	нет	да	да	нет	да	да
Разъем подключения импульсной кнопки	да	да	да	да	да	да	да
Возможности подключения / функции	- приемник Bluetooth (HET/S 2 BLE) - аварийная деблокировка;	- приемник Bluetooth (HET/S 2 BLE, HET/S 24 BLE); - радиоуправляемые кодовые замки FCT 3 BS; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;	- приемник Bluetooth (HET/S 2 BLE, HET/S 24 BLE); - радиоуправляемые кодовые замки FCT 3 BS; - климатические датчики HKSI, HKSA; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;	- приемник Bluetooth (HET/S 2 BLE, HET/S 24 BLE); - радиоуправляемые кодовые замки FCT 3 BS; - климатические датчики HKSI, HKSA; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;	- приемник Bluetooth (HET/S 2 BLE, HET/S 24 BLE); - радиоуправляемые кодовые замки FCT 3-1 BS и FCT 10-1 BS; - климатические датчики HKSI, HKSA; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;	- радиоуправляемые кодовые замки FCT 3-1 BS и FCT 10-1 BS; - климатические датчики HKSI, HKSA; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;	- радиоуправляемые кодовые замки FCT 3-1 BS и FCT 10-1 BS; - климатические датчики HKSI, HKSA; - детектор отпечатков пальцев; - светодиодные планки; - сигнальные лампы; - аварийная деблокировка;
Гарантия, лет	10	10	10	10	10	10	10

\*приводы 3 серии не производятся и продаются до окончания складских остатков.